

Mehrere Simba Handsender betreiben.

Um mehrere Handsender an einem Torantrieb betreiben zu können müssen Sie die Codierung des „Master Handsenders“ (der in den Antrieb eingelernt wird) auf die weiteren Handsender übertragen.

- Verbinden Sie die 3-poligen Buchsen im Batteriefach der Handsender.
Falls Sie das Original Programmierkabel nicht mehr haben so können Sie auch ein Stück Draht verwenden, Sie müssen nur die Anschlüsse parallel schliessen.
- Betätigen Sie die Taste des „Master Handsenders“ und halten Sie diese gedrückt.
- Betätigen Sie die Taste des zu lernenden Handsenders.
Nun sollte dessen LED schnell blinken
- Halten Sie die Taste des zu lernenden Handsenders 1 bis 2 Sekunden gedrückt bis die LED konstant leuchtet.
- Die Programmierung ist beendet. Gehen Sie bei allen weiteren Handsendern wie beschrieben vor.